

# *lightmax* **XX** by **FAME**

## Bedienungsanleitung Multi Color Spot RGBA



## Anleitung Multi Color Spot RGBA



### Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	50 Watt
LED Leistung:	Rot 36 Led's, Grün 61 Led's, Blau 63 Led's, Amber 69 Led's
DMX Steuerung:	7 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLR
Größe:	230 x 230 x 760 mm
Gewicht:	1,8 kg

### Statischer Farbmodus:

Drücken sie die Mode Taste, bis auf dem Display an erster Stelle der Buchstabe „C“ erscheint. Die erste Zahl nach dem Buschstaben sagt etwas über die Farbe aus, die beiden weiteren Zahlen sind die Dimmer werte.

- C100 – C199 Rote von 0-100%
- C200 – C299 Grün von 0-100%
- C300 – C399 Blau von 0-100%
- C400 – C499 Amber von 0-100%
- CF00 – CF99 Strobe Effekt von 0-100%

### Farbwechsel Modus:

Drücken sie die Mode Taste, bis auf dem Display an erster Stelle der Buchstabe „J“ erscheint. Der erste Buchstabe nach dem „J“ sagt etwas über den Effekt aus, die beiden weiteren Zahlen sind die Geschwindigkeit.

- JU00 – JU99 Farbwechsel von Rot, Grün, Blau und Amber
- JF00 – JF99 Strobe Effekt

### Farb überblend Modus:

Drücken sie die Mode Taste, bis auf dem Display an erster Stelle der Buchstabe „F“ erscheint. Der erste Buchstabe nach dem „F“ sagt etwas über den Effekt aus, die beiden Zahlen sind die Geschwindigkeit.

- FA00 – FA99 Weicher Farbwechsel von Rot, Grün, Blau und Amber
- FF00 – FF99 Strobe Effekt

**Master/ Slave Modus:**

Drücken sie die Mode Taste, bis auf dem Display die Buchstaben „SLAV“ stehen. Nun befindet sich der Scheinwerfer im Master/ Slave Modus. Das bedeutet, dass mehrere Scheinwerfer hintereinander verbunden werden können und alle die gleiche Funktion haben, ohne DMX Anschluss.

**DMX Modus:**

Drücken sie die Mode Taste solange bis an erster Stelle der Buchstabe „A“ erscheint. Nun stellen sie an den drei weiteren Stellen den gewünschten DMX Mode ein.

DMX Kanalbelegung:

DMX Kanal:	DMX Wert:	DMX Funktion:
1	000-255	Dimmer (0-100%)
2	000-255	Strobe (0-100%)
3	000-255	Rot (0-100%)
4	000-255	Grün (0-100%)
5	000-255	Blau (0-100%)
6	000-255	Amber (0-100%)
6	0 – 4 5-150 151-255	Keine Funktion RGBA Farbwechsel RGBA Farbfade